

ИБП Epower 31 серии ВА 10 кВА (3х фазный вход/ однофазный выход)

Основные технические характеристики ИБП Epower 31 серии ВА

| Модель | ВАХ10L |
|--|---|
| Мощность | 10000ВА/7000Вт |
| Тип ИБП | On-line |
| Вход | |
| Число фаз | Три |
| Напряжение | 380/ 400/ 415 + N |
| Диапазоны входного напряжения без перехода на батарею, В | ±25% от номинала |
| Частота | 50 / 60Гц ± 5 % |
| Коэффициент мощности | > 0,95 |
| Выход | |
| Число фаз | Одна |
| Напряжение | 220 / 230 / 240 В |
| Коэффициент нелинейных искажений (линейная нагр.) | < 3 % |
| Регулировка напряжения (статическая) | ±1% |
| Точность регулировки частоты | ±0,05Гц |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Коэф. Нелинейных искажений (TDH) (Линейная/нелинейная нагрузка) | <3% / <5% |
| Перегрузочная способность | 110% - 60сек 125% - 10сек 150% - 3сек |
| КПД (On-line режим) | 94% |
| Статический байпас | есть |
| Ручной байпас | есть |
| Батареи | 12V/7Ah(9 Ah) x 30 шт |
| Время работы от встроенных батарей (12V/7Ah) | 6/14 мин при 100/50% нагр. |
| Макс. время работы с дополнительными внешними батареями | 22/69 мин при 100/50% нагр. |
| Возможность подключения дополнительных батарей | есть |
| Защита от всплесков напряжения | 320 joule, 2 ms |
| EMI / RFI фильтры | 0.15Mhz : 10 dB 30Mhz :50 dB |
| Мониторинг и управление | RS232, свободные контакты, SNMP (опция) |
| Индикация и оповещение | LCD дисплей , мнемосхема, звук |
| Физические данные | |
| Рабочая температура окр. среды | от 0°C до 40 °C |
| Относительная влажность | от 0% до 95% (без конденсата) |
| Уровень шума dB (1м) | <55 |
| Габариты (ШxВxД), мм | 255x 650x 700 |
| Вес (без батарей) | 35 кг |